

Magnum

KRAFTENS MÄSTARE #1



P-LIGHT Magnum

Komplett batteribackup för stora kraftuttag.

Magnum är främst avsedd att driva hydraulik-
anläggningar för bakgavelliftar, styrbara axlar, ramper
m m samt exempelvis värmeskåpsanläggningar.

Magnum kan enkelt beställas i olika utförande
beroende på behov av batteristorlek, radiostyrning,
230 VAC stödladdare m m.

Magnum har batterifrånskiljare, kraftsäkring,
manöverbrytare, solenoid (options) m m samt alla
övriga funktioner som **Maxi** har (*drift av 2-krets
parkerings-/positionslys, skåpbelysning, blyxtljus,
arbetsbelysning, radiostyrning etc.*).

När lastbilen kopplas ifrån, klarar **Magnum** galant
att ge kraft till hydraulisk och elektrisk utrustning
under arbetet.

När lastbilen åter kopplas till påbörjas automatiskt
uppladdning av batterierna via **belysningen** och den
integrerade laddaren ser till att batterierna alltid
laddas **100 %** rätt under färd, sommar som vinter.

Magnum kan kompletteras med extra laddare
för ökad laddningseffekt under färd.

Samtliga **P-LIGHT** har:

Ny revolutionerande laddare med diagnostik program och
övervakning av automatsäkringar, batterier, laddning m m.

Programmerbar tändning av belysning (AUTO On/Off).

Gummiupphängda batterier för att motverka vibrationsskador.

Batterivakt för att förhindra djupurladdning av batterierna.

Teknisk specifikation

Material:	Pulverlackerad Stål/Rostfritt stål
Bredd:	690-890 mm
Höjd:	300-330 mm
Djup:	430-490 mm
Vikt:	< 160 kg
Montage:	Verkttyglåda eller likvärdigt
Batteri:	24 VDC / < 200 Ah (<i>Underhållsfria</i>)
Laddning:	< 10 A (\approx 240 W) under färd (<i>Inkoppling min 2 x 2.5 mm² ledare</i>)
	Utökad laddning < 30 A (\approx 720 W) (<i>Inkoppling < 1 x 6 mm² ledare</i>)
Utgångar:	2 x 100 W (<i>Parkeringsbelysning</i>) 1 x 200 W (<i>t ex Skåpbelysning</i>) 1 x 200 W (<i>AUX t ex Radiostyrning</i>)
Kraft:	1 x < 300 A (Hydraulikmotor etc)
Övrigt:	Manöverbrytare, Spänningsvakt, Batterifrånskiljare, Kraftsäkring m m.
Option:	Radiostyrning, Stödladdare 230 VAC, Solenoid m m

The Force is with You!

E5 R10-04155

Tillverkning & Försäljning
InnoNet AB - SE-342 50 Vislanda - Sverige

Tel. +46 472 483 83 Info@innonet.se

www.p-light.com

P-LIGHT[®]
Safe Power!

P-LIGHT är ett registrerat varumärke ägt av InnoNet AB